


GINNY


Downlight LED UGR<19 per installazione ad incasso in battuta su controsoffitto.
Cornice in materiale termoplastico stampato bianco, dissipatore in lega di alluminio verniciato a polvere, riflettore con metallizzazione in alluminio puro 99,9%, per deposizione in alto vuoto.
Schermo trasparente e molle in acciaio armonico, per fissaggio a controsoffitto di spessore 5-15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.

LED downlight UGR<19 for false ceiling recessed installation.
Frame made of thermoplastic material white painted, dissipater made of aluminum alloy coated with deposition of super pure aluminum 99,9% by high vacuum process. Transparent flush and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness 5-15 mm. Electronic driver included.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
25W	68°	2750 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	2934 lm	<input checked="" type="checkbox"/>
			104201.01		104202.01


ACCESSORI ACCESSORIES



ADATTATORE
per installazione in foro da incasso
240-250 mm

CODE	D (mm)
11814.01	280

ADAPTOR
For recessed installation hole
240-250 mm



Kit di alimentazione PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz, per il collegamento
in serie di max. 2 Ginny


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
A902K0007KK	79	84	21	124

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz, for series connection
of max. 2 Ginny

Cavetto di sincronizzazione
obbligatorio per dimmerazione PUSH.
Max 10 alimentatori sincronizzabili.

CODE	L (mm)
A902K0005KK	1500
A902K0022KK	4000

Synchronization cable
mandatory for PUSH dimming.
Max 10 synchronisable power supplies.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

Flusso in emergenza
Emergency flux

GINNY 25W 25%