

# KONE


IL PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI PER EDIFICI PUBBLICI D.M. 11 OTT 2017 (C.A.M. Edilizia)

THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS FOR PUBLIC BUILDINGS, MINISTERIAL DECREE OF 11th OCT 2017



Downlight LED per incasso in cartongesso.  
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.  
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.  
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.  
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.  
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.  
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.




## KONE 5W 500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.  
Prevedere alimentatore remoto.

False ceiling thickness 5-20 mm.  
Driver to be provided remotely.

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K	
5W	36°	273 - 326 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>.02</b>





## KONE 7W 350mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

False ceiling thickness 5-20 mm.

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K	
7W	36°	540 - 568 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>.02</b>



## KONE 7W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE

350mA  
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.


## KONE 7W WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC

350mA  
False ceiling thickness 5-20 mm.

POWER	BEAM	FLUX	3000K	
7W	36°	500 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>103609.04</b>

### RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	3000K	CODE
<input type="checkbox"/> Rame lucido - Shiny copper	524 lm	<b>103612.14</b>
<input type="checkbox"/> Oro opaco - Matt gold	502 lm	<b>103612.15</b>
<input type="checkbox"/> Ottone satinato - Satin brass	511 lm	<b>103612.16</b>




## KONE 10W 500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness 5-30 mm.

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K	
10W	36°	735 - 592 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>.02</b>

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	4000K	
10W	36°	787 - 696 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>.02</b>



## KONE 10W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE

500mA  
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.


## KONE 10W WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC

500mA  
False ceiling thickness 5-30 mm.

POWER	BEAM	FLUX	3000K	
10W	36°	681 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>103607.04</b>

### RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	3000K	CODE
<input type="checkbox"/> Rame lucido - Shiny copper	730 lm	<b>103611.14</b>
<input type="checkbox"/> Oro opaco - Matt gold	664 lm	<b>103611.15</b>
<input type="checkbox"/> Ottone satinato - Satin brass	682 lm	<b>103611.16</b>




## KONE 18W 500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness 5-30 mm.

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K	
18W	36°	1590 - 1429 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>.02</b>

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	4000K	
18W	36°	1754 - 1576 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>.02</b>

**KONE****ACCESSORI  
ACCESSORIES**

**ALIMENTATORE ELETTRONICO  
STABILIZZATO**  
220-240V 50/60Hz  
Collegamento in serie  
di più faretti secondo tabella.

**ELECTRONIC STABILIZED  
DRIVER**  
220-240V 50/60Hz  
Series connection of several  
downlights according to table.

**KONE 5W**

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>101307.99</b>	15W - 500mA	2 max	45	49	19	123
<b>101309.99</b>	20W - 500mA	3 max	44	49	22	147

**KONE 7W**


CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>103606.99</b>	10W - 350mA	1 max	38	40	22	127
<b>101310.99</b>	15W - 350mA	2 max	44	49	22	147

**KONE 10W**

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>101307.99</b>	15W - 500mA	1 max	45	49	19	123

**KONE 18W**

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>101309.99</b>	20W - 500mA	1 max	44	49	22	147



**ALIMENTATORE ELETTRONICO  
DIMMERABILE STABILIZZATO**  
220-240V 50/60Hz  
Collegamento in serie  
di più faretti secondo tabella.  
Max 10 alimentatori gestibili in  
PUSH con uno o più pulsanti NA  
in parallelo  
(non necessita di cavetti di  
sincronizzazione).

**ELECTRONIC DIMMABLE  
STABILIZED DRIVER**  
220-240V 50/60Hz  
Series connection of several  
downlights according to table.  
Max 10 power supplies  
manageable in PUSH with one or  
more NO buttons in parallel  
(no synchronization cables  
required).

**KONE 5W**

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>101904.99</b>	20W - 500mA	3 max	52	58	26	156

**KONE 7W**


CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>103605.99</b>	16W - 350mA	2 max	52	58	26	156

**KONE 10W**

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>101904.99</b>	20W - 500mA	2 max	52	58	26	156

**KONE 18W**

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>101904.99</b>	20W - 500mA	1 max	52	58	26	156



**KIT DI EMERGENZA**  
da installare sul controsoffitto  
a lato del prodotto.

**EMERGENCY KIT**  
to place on the false ceiling  
next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>18002.99</b>	1h	46	59	23	138
<b>18003.99</b>	3h	80	92	45	212

Flusso in emergenza (max 1 pz)  
Emergency flux (max 1 pc)

<b>KONE 5W</b>	<b>76%</b>
<b>KONE 7W</b>	<b>95%</b>
<b>KONE 10W</b>	<b>67%</b>
<b>KONE 18W</b>	<b>36%</b>