

**Per l'utilizzo delle fotometrie "jolly per strip led" degli apparecchi:**

**To use "jolly strip led" photometric files of:**

A-70

L-16

L-35

L-70 SINGOLA STRIPLED/SINGLE STRIPLED

L-70 DOPPIA STRIPLED/DOUBLE STRIPLED -> raddoppiare il flusso/double luminous flux

B-1

B-2

B-3

VELA

PROFILO T


**Sostituire il flusso, potenza ed il codice articolo con i seguenti valori e dati:**

**Enter lumen output, power and fixture code as following:**



Codice/code	Descrizione/description	Flusso/lumen output
102205.99	STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-2700K CRI 90	1056
102201.99	STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-3K CRI 90	1132
102202.99	STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-4K CRI 90	1165
102105.99	STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-2700K CRI90	1463
102101.99	STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-3K CRI90	1546
102102.99	STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-4K CRI90	1594
102601.99	STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-3K	1350
102602.99	STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-4K	1391
102603.99	STRIP LED IP65: 14,4W/M-24V-5M-3K	1350
102604.99	STRIP LED IP65: 14,4W/M-24V-5M-4K	1391
100901.99	STRIP LED: 16,5W/M-24V-5M-3000K	1400
100902.99	STRIP LED: 16,5W/M-24V-5M-4000K	1450
100905.99	STRIP LED IP65: 16,5W/M-24V-5M-3000K	1400
100906.99	STRIP LED IP65: 16,5W/M-24V-5M-4000K	1450
102501.99	STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-3K	1752
102502.99	STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-4K	1807
102503.99	STRIP LED IP65: 19,2W/M-24V-5M-3K	1752
102504.99	STRIP LED IP65: 19,2W/M-24V-5M-4K	1807
100903.99	STRIP LED: 22W/M-24V-5M-3000K	1700
100904.99	STRIP LED: 22W/M-24V-5M-4000K	1750
100907.99	STRIP LED IP65: 22W/M-24V-5M-3000K	1700
100908.99	STRIP LED IP65: 22W/M-24V-5M-4000K	1750
102107.99	STRIP LED: 21W/M-24V-5M-3K HF	3254
102108.99	STRIP LED: 21W/M-24V-5M-4K HF	3320



**Esempio per Dialux evo**  
**Example for Dialux evo**



## Esempio per Dialux 4.x Example for Dialux 4.x



## Esempio per Relux Example for Relux

